

Технические характеристики A93 v3 2CAN (GSM), A63 v3 2CAN, AS93 2CAN, AS63 2CAN

Технические характеристики A93 v3 BT 2CAN, A63 v3 BT 2CAN, AS93 2CAN, AS63 2CAN, A93 v3 BT 2CAN GSM (все доступные комплектации)

Параметр	Значение
Радиоканал ближнего действия	Bluetooth Smart
Рабочая частота брелоков	868,7–869,2 МГц
Дальность** управления брелоком	до 1500 м (с технологией LoRa до 3000м)*
Дальность** оповещения на брелок	до 2000 м (с технологией LoRa до 4000м)*
Стандарт GSM*	900–1800 МГц
Тип антенны	Встроенная
Служба передачи данных*	GPRS
Количество SIM*	1 nanoSIM и 1 SIM-чип / 2 nanoSIM

Интерфейсы	• 2 CAN • 4 LIN • 1 универсальная кодовая шина StarLine Bus • 1 USB • 16 перенастраиваемых каналов, на которые можно назначить: ◦ 15 выходов типа ОК -0,2 А ◦ 2 выхода 2 А ◦ 3 положительных входа ◦ 3 отрицательных входа ◦ 1 универсальный вход • разъем подключения датчика температуры • разъем подключения сервисной кнопки
Напряжение питания	8-16 В
Средний ток потребления***	не более 25 мА (не более 15 мА для А93 v3 BT 2CAN, А63 v3 BT 2CAN
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до +85 °С

**Зависит от комплектации*

***Дальность действия брелоков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, места нахождения автомобиля и владельца, радиочастотных помех, погодных условий, особенностей рельефа местности, плотности городской застройки и деревьев/кустарников на пути распространения радиосигнала, напряжения элемента питания брелока.*

****Средний ток потребления может увеличиваться в зависимости от условий приема GSM и GPS радиосигнала: расстояния до базовой станции сотового оператора, места нахождения автомобиля (подземная парковка, металлический гараж и т. п.)*
