

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|--------------------------------|---|
| Рабочая частота брелоков | 868,7 - 869,2 МГц |
| Дальность управления брелоком | до 1500 м |
| Дальность оповещения на брелок | до 2000 м |
| Интерфейсы | <ul style="list-style-type: none">• 2 CAN• 2 LIN• 1 USB• 18 перенастраиваемых каналов, на которые можно назначить:• 17 выходов типа ОК -0,2А• 2 выход 2А• 4 положительных входа• 3 отрицательных входа• 1 универсальный вход• разъем подключения датчика температуры• разъем подключения сервисной кнопки |
| Напряжение питания | 8-16 В |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +85 °С |
| Габариты основного блока | 106х63х17 мм |
| Вес | 63 г |

Версия #2
Admin создал 6 марта 2024 14:51:15
Admin обновил 6 марта 2024 16:07:22