

# Индикация светодиода

Маяк оборудован контрольным светодиодом. Если маяк активирован по нажатию кнопки, светодиод будет показывать текущий режим работы и состояние маяка.

Цвета **белый**, **желтый** светодиода указывают в каком режиме находится маяк.

- **белый** - нормальный режим
- **желтый** - режим тревоги

Возможные режимы работы светодиода приведены в таблице ниже:

| Индикация   | Режим работы   |
|---|--|
| 1 короткая вспышка<br>цвет: <b>белый</b> или <b>желтый</b>              | Активный режим, модуль GSM включен. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS команд или звонка для включения аудиоконтроля.                                |
| 1 длинная вспышка<br>цвет: <b>белый</b> или <b>желтый</b>               | Низкий баланс. Активный режим, модуль GSM включен. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS команд или звонка для включения аудиоконтроля                  |
| 2 короткие вспышки<br><b>красный</b> цвет                               | Нет прошивки. Возможно обновление встроенным резервным загрузчиком   |
| 3 короткие вспышки<br>цвет: <b>белый</b> или <b>желтый</b> ,            | В Маяке отсутствует SIM-карта  |
| 1 длинная, 1 короткая вспышки<br>цвет: <b>белый</b> или <b>желтый</b> , | Не обнаружена сеть GSM   |
| 1 длинная, 2 короткие вспышки<br><b>красный</b> цвет                    | Батарея разряжена. Комбинация загорается однократно. После повторного нажатия - выполняется эта комбинация, а затем начинают показываться статусы устройства |
| 1 длинная, 3 короткие вспышки<br><b>красный</b> цвет                    | Батарея разряжена настолько, что не может включиться GSM. Устройство не может выполнять свои функции.  |

|  |  |
|--|--|
| 2 длинные, 1 короткая вспышки<br><b>зеленый</b> цвет | Получение SMS-сообщения Маяком<br>Комбинация загорается однократно, после чего<br>возврат к индикации режима |
| 2 длинные, 2 короткие вспышки<br><b>зеленый</b> цвет | Отправка SMS-сообщения Маяком<br>Комбинация загорается однократно, после чего<br>возврат к индикации режима  |
| Одиночные короткие вспышки<br><b>синий</b> цвет      | Режим настройки по BLE   |
| Двойные короткие вспышки<br><b>синий</b> цвет        | Режим настройки по BLE, установлена связь  |
| Тройные короткие вспышки<br><b>синий</b> цвет        | Режим регистрации метки и смартфона  |
| 2 короткие вспышки<br><b>зеленый</b> цвет            | Зарегистрирована метка или смартфон  |