

# Технические характеристики

## Основной блок i96 CAN

Параметр	Значение
Напряжение питания	6..16 В
Диапазон рабочих температур	от -40 до +85 °С
Частотный диапазон	2400..2480 МГц
Протокол радиообмена	Bluetooth Smart
Ток потребления при выключенном зажигании	8 мА
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 CAN</li><li>• 1 USB</li><li>• 2 входа от 0 до 5 В (от 0 до 12 В для i96CANv2)</li><li>• 2 выхода 12 В до 200 мА</li></ul>

## Метка Bluetooth Smart

Параметр	Значение
Напряжение питания	3 В
Тип элемента питания	CR2032
Расчётный срок службы элемента питания	8 месяцев
Частотный диапазон	2400..2480 МГц
Протокол радиообмена	Bluetooth Smart
Степень защиты	IP67