

Первоначальная настройка

Запись номера владельца

Для записи телефонного номера, как телефона SOS (если он еще не записан), или для изменения номера SOS без доступа к уже записанному номеру, отправьте SMS-команду `SOS,XXXX,A,+7XXXXXXXXXX#`,

где:

XXXX — четырёхзначный пароль маяка (по умолчанию 1234),

+7XXXXXXXXXX — телефонный номер в международном формате, который будет записан как SOS-номер.

Пример:

Отправленное SMS-сообщение:

`SOS,1234,a,+79112223344#`

Ответное SMS-сообщение:

`SOS number:`

`+79112223344,,;`

Изменение пароля

Заводский пароль доступа к маяку: 1234. По умолчанию запрос пароля включен.

Для предотвращения управления маяком посторонними лицами рекомендуем изменить заводской пароль.

Для изменения пароля необходимо сначала отключить запрос пароля, затем поменять пароль.

Пример:

Отправленное SMS-сообщение:

`Pwdsw,1234,off#`

Ответное SMS-сообщение:

OK

Отправленное SMS-сообщение:

Password,1234,4321#

Ответное SMS-сообщение:

PASSWORD_OK

Отправленное SMS-сообщение:

Pwdsw,on#

Ответное SMS-сообщение:

OK

В дальнейшем при отправке SMS на номер маяка используйте новый пароль (4321), указывая его в сообщениях вместо старого пароля (1234).
