

Сброс настроек на заводские

Для возврата к заводским настройкам трекера предусмотрена возможность восстановления параметров по SMS-команде владельца и с использованием кнопки.

Команда сброса настроек восстанавливает заводские значения всех настраиваемых параметров трекера (кроме текущего пароля и номера владельца). Отмена результатов проведения данной операции невозможна! После сброса настроек необходимо произвести повторную настройку трекера.

Для сброса настроек на заводские отправьте на номер трекера SMS-команду:

Пример:

1234 Сброс

Ответное SMS:

Дата и время: 16:37 01.08.2024(+3)

Нормальный режим вкл.

Мониторинг вкл. по событиям

M1: +79112345678

P: +79112223344

Активация 12:00 02.08.2024(+3), ожидание команд

Будильник 1: 12:00 01.01.2024(+3), период 1Д, ожидание команд

Будильник 2: 12:00 01.01.2024(+3), период 7Д, SMS на M1 с GPS/LBS, интернет-ссылка

Датчик движения: откл.

Режим: SMS на M1

Интервал определения движения 15 мин.

Чувствительность: 2

SMS#1

Сброс настроек можно осуществить, не прибегая к отправке SMS-команды. Для этого выполните следующие действия:

1. Аккуратно разберите корпус трекера, отвернув 6 винтов и извлеките элементы питания.
2. Нажмите кнопку активации и, удерживая ее нажатой, вставьте элементы питания (при отсутствии элементов питания - подайте внешнее питание). Загорится светодиод.

3. Отпустите кнопку, пока светодиод не погас.

4. Через 2 секунды светодиод загорится снова. Нажмите кнопку коротко в момент горения светодиода.

Трекер произведет сброс настроек и выдаст 4 длинных световых сигнала подтверждения, после чего перейдет в транспортный режим и будет отключен. Данная процедура восстанавливает **все** заводские настройки, **включая пароль и номер владельца**.
